

Transmetteur report d'état Sigfox

TX contact sec et report d'état



BOITIER IP 65 ENDURCI

FACILE À INSTALLER

COMPATIBLE RÉSEAU SIGFOX

BATTERIE INTERCHANGEABLE

JUSQU'À 10 ANS D'AUTONOMIE

SPÉCIFICATIONS

| | |
|----------------------------------|--|
| Boîtier indice de protection | Matériau : ABS IP 65 |
| Dimensions | L 65 x H 79 x P 40 mm |
| Type de fixation | Murale / Collier / Rail Din (option) |
| Antenne radio | Intégrée |
| Interfaces | Entrées TOR - changement d'état |
| Nombre d'entrées | 2 entrées TOR - bornier |
| T° de fonctionnement du TX | - 20 / + 55°C |
| Alimentation | Pile Lithium AA 3.6 V - Pile interchangeable - Alerte niveau batterie faible |
| Bande de fréquence radio | 868 MHz |
| Protocole standard | SIGFOX |
| Gestion des seuils d'alarmes | Emissions sur dépassement de seuil |
| Modification de la configuration | Fonction de mise à jour de la configuration via le Back-End Sigfox |
| Puissance d'émission | 25 mW (14 dBm) |
| Sensibilité RF | Jusqu'à - 126 dBm |
| Autonomie / Périodicité | 5 ans d'autonomie pour un envoi toutes les 180mn / Périodicité configurable |
| Adressage | Identifiant unique |
| Voyants de diagnostic | 3 voyants |
| Certification | CE |
| Code produit | TX CONTACT SIGFOX 300-012 |
| Numéro de certification Sigfox | P_0043_22C0_01 |

DS FR 300-012-d